

Formulaire d'installation Kodak Scan Station 100

Il est recommandé de remplir ce formulaire **avant** d'installer le Kodak Scan Station 100. Vous aurez besoin de ces informations réseau pour créer la configuration administrative de la station de numérisation à l'aide de l'organisateur de configuration (fourni avec la station) et pour terminer l'installation. Rassemblez les informations qui vous manquent avant de créer le fichier de configuration administrative. Si vous avez des difficultés à remplir ce formulaire, consultez l'administrateur réseau.

REMARQUE : ce document résume les informations nécessaires pour installer la station de numérisation à la date de sa rédaction. Nous améliorons régulièrement nos produits ; consultez le site Web de Kodak (<http://www.Kodak.fr/go/disupport>) pour obtenir la dernière version de ce document.



Options linguistiques — Sélectionnez le bouton Options de l'organisateur de configuration ou de l'interface d'administration.

Nom du paramètre	Description/exemple	Votre paramètre	Notes
Langue	Langue de l'interface et de la reconnaissance des caractères		Valeur par défaut : Anglais .



Options de périphérique — Sélectionnez le bouton Options de l'organisateur de configuration ou de l'interface d'administration.

Nom du paramètre	Description/exemple	Votre paramètre	Notes
Nom du périphérique	Nom NETBIOS de la station de numérisation. La valeur par défaut est le numéro de série univoque de la station de numérisation (par ex., KSSXXX-XXXX, où X représente le numéro de série)		Il est conseillé de ne pas modifier cette valeur. Doit être univoque (15 caractères au maximum) sur le réseau/sous-réseau. Vous pouvez laisser ce champ sur « Scan-Station » pour éviter de modifier le nom d'un périphérique. Pour plus d'informations, consultez le chapitre 5, <i>Administration détaillée de la station de numérisation</i> .
Paramètres d'adresse IP — Automatique			
Automatique (DHCP)	Valeur par défaut.		Si cette option est sélectionnée, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et le serveur DNS de la station de numérisation sont définis automatiquement par le serveur DHCP.
Paramètres d'adresse IP — Statique			
Statique (IPv4)	Adresse IPv4 standard (par ex. 192.0.0.1)		Remplissez ce champ et les autres sections réseau si vous n'utilisez pas DHCP.
• Adresse IP	Adresse IP de la station de numérisation.		
• Masque de sous-réseau	Masque de sous-réseau de la station de numérisation (255.255.255.0, par exemple).		Seules les valeurs suivantes sont autorisées : 0, 128, 192, 224, 248, 252, 254 et 255.
• Passerelle par défaut	Adresse IP de la passerelle par défaut du réseau.		
• Serveur DNS principal	Adresse IP du 1er serveur DNS.		Si cette valeur est incorrecte, certaines destinations réseau seront inaccessibles.
• Autre serveur DNS	Adresse IP du 2ème serveur DNS.		
• Serveur WINS principal	Adresse IP du 1er serveur WINS.		



Options de périphérique (suite) — Sélectionnez le bouton Options de l'organisateur de configuration ou de l'interface d'administration.

Nom du paramètre	Description/exemple	Votre paramètre	Notes
• Autre serveur WINS	Adresse IP du 2ème serveur WINS.		
Mot de passe du périphérique	Code facultatif permettant de limiter l'accès à la station de numérisation. 4 chiffres (1234, par exemple).		Doit être saisi sur le clavier virtuel à chaque accès.
Nom d'utilisateur réseau	Compte, dans le domaine du serveur Microsoft Server 2000 ou Server 2003, utilisé par la station de numérisation pour accéder au pilote et aux imprimantes réseau.		Novell eDirectory et Linux/Unix ne sont actuellement pas pris en charge pour l'ouverture de session. Ce paramètre est indispensable pour l'accès aux dossiers partagés et aux imprimantes réseau.
Mot de passe réseau	Mot de passe associé au nom d'utilisateur réseau (1Df4781, par exemple).		Doit être à un format Microsoft correct.
Domaine réseau	Nom du domaine Microsoft Server 2000 ou Server 2003 auquel est associé le nom d'utilisateur réseau (MonEntreprise, par exemple).		Ce nom peut être différent du nom de domaine Internet (entreprise.fr). Pour plus d'informations sur les conventions d'appellation des domaines, consultez le document http://support.microsoft.com/kb/909264/en-us .



Options du serveur de messagerie — Sélectionnez le bouton Options de l'organisateur de configuration ou de l'interface d'administration.

Nom du paramètre	Description/exemple	Votre paramètre	Notes
Paramètres SMTP			
• Adresse du serveur	Nom de domaine complet ou adresse IPv4 du serveur SMTP (exemple : serveur-smtp.entreprise.fr ou 192.0.0.1).		Utilisez une adresse IPv4 pour éliminer les éventuels problèmes de DNS pendant le dépannage.
• Identité	Nom d'utilisateur, mot de passe et domaine réseau. Nécessaire pour accéder au serveur SMTP.		Indispensable pour accéder à un serveur SMTP avec authentification. REMARQUE : il ne s'agit pas nécessairement des mêmes informations que celles de la rubrique Paramètres de périphérique .
• Port	Valeur par défaut : 25		Ne modifiez cette valeur que si le serveur de messagerie utilise un port IP autre que le port 25.
• SSL	Acronyme de « Secure Sockets Layer »		Désélectionnée en général. Ne sélectionnez cette option que si vous êtes certain que le serveur de messagerie l'utilise.
Paramètres LDAP			
• Adresse du serveur	Nom de domaine complet ou adresse IPv4 du serveur LDAP (exemple : serveur-ldap.entreprise.fr ou 192.0.0.1).		Utilisez une adresse IPv4 pour éliminer les éventuels problèmes de DNS pendant le dépannage.
• Identité	Nom d'utilisateur, mot de passe et domaine réseau. Nécessaires pour accéder au serveur LDAP.		Nécessaires pour le protocole LDAP avec authentification. REMARQUE : il ne s'agit pas nécessairement des mêmes informations que celles de la rubrique Paramètres de périphérique .
• Port	Valeur par défaut : 389		Ne modifiez cette valeur que si le serveur LDAP utilise un port IP autre que le port 389.
• DN de base	Nom distingué de base		Pour plus d'informations sur ce paramètre, contactez l'administrateur du réseau local de l'entreprise.
• Nom usuel	Valeur par défaut : cn		Pour plus d'informations sur ce paramètre, contactez l'administrateur du réseau local de l'entreprise.
• Adresse électronique	Valeur par défaut : email		Pour plus d'informations sur ce paramètre, contactez l'administrateur du réseau local de l'entreprise.
Adresse électronique de réponse	Adresse à laquelle sont renvoyés les messages refusés (retours@entreprise.fr, par exemple). Cette adresse apparaît également dans le champ « Expéditeur » des messages envoyés.		Sélectionnez l'adresse d'une personne qui sera prévenue quand une adresse électronique est inaccessible.
Taille maximale des pièces jointes	1 à 99 Mo. Valeur par défaut : 10 Mo		Les opérations de messagerie qui génèrent des fichiers plus gros que cette valeur échoueront. Cette valeur doit correspondre aux limites définies sur le serveur de messagerie.

Nom du paramètre	Description/exemple	Votre paramètre	Notes
Adresses électroniques personnalisées	Permet d'activer et de désactiver la saisie d'adresses électroniques qui ne figurent pas dans le carnet d'adresses.		Cette option est généralement activée ; elle peut être désactivée dans les environnements très sécurisés.